

TOTO

週間タイマー1チャンネル (TEC2)設定方法

1. ブレーカーを「切」にしてください。端子台は危険ですので触れないでください。
 2. ご希望の時間に小便器節水装置への通電をON・OFFさせるために次の使用例のようにタイマーのダイヤルにセットピンを差込んでください。
〈使用例〉
午前8時通電ON、午後1時通電OFFの場合……
 - オレンジ色ピン(ON用ピン)を8時の位置に差込んでください。
 - 白色ピン(OFF用ピン)を13時の位置に差込んでください。セットピンはONピン(オレンジ色)、OFFピン(白色)の区別がありますのでセットされる場合はよく確認の上、奥まで確実に差込んでください。
 3. 時間のセットが終わりましたら残りのセットピンはビニール袋に入れボックス内に収納してください。
 4. 次に曜日設定スイッチで出力を出す日(入)、出力を出さない日(切)をセットしてください。
 5. 以上の操作が終わりましたらダイヤルを矢印の方向に手で回し、時間指針を現在時刻に合わせてください。
※時間指針を回したり、ダイヤルを矢印と反対方向に回さないでください。故障の原因になります。
 6. 曜日変更つまみを回して今日の曜日に合わせてください。
 7. 最後にブレーカーを「入」してください。
- 注** 停電があった場合は停電時間だけ時間が遅れますのでダイヤルを手で回して時間を合わせてください。

